Gniazda dedykowane do zasilania czajników elektrycznych doprowadzić 2 nowoprojektowane obwody z nowoprojektowanej szafy TG1.
S301 B16 - YDYżo 3x2,5mm2
S301 B16 - YDYżo 3x2,5mm2

Gniazda ogólne zasilić z nowoprojektowanego obwodu gniazd. Doprowadzić 1 nowoprojektowany obwód z nowoprojektowanej tablicy TG1.
S301 B16 - YDYżo 3x2,5mm2

W pomieszczeniu biurowym przeznaczonym do remontu należy zdemontować wszystkie gniazda elektryczne 230V oraz oprawy oświetleniowe. Wszystkie przewody zasilające na czas trwania prac remontowych należy zabezpieczyć i zaizolować.

Projektowane gn 230V dedykowane dla podgrzewacza wody.
Doprowadzić i podłączyć zasilanie z istniejącej tablicy TG
YDYżo 3x2,5mm2 (P=2kW)

Zasilanie automatu do wody zakończyć gniazdem 230V/IP44
Doprowadzić zasilanie z nowoprojektowanej tablicy TG1
YDYżo 3x2,5mm2 (P=0,9kW)

Nowa lokalizacja gniazd zasilających podgrzewaczy nad umywalkowych zasilić z istniejących obwodów.

Nowa lokalizacja gniazd ogólnego przeznaczenia zasilić z istniejących obwodów.

W łazienkach przeznaczonych do demontażu należy zdemontować wszystkie gniazda elektryczne 230V oraz oprawy oświetleniowe. Wszystkie przewody zasilające na czas trwania prac remontowych należy zabezpieczyć i zaizolować. Przewody zasilające gniazda podgrzewaczy nadumywalkowych, gniazd przeznaczenia ogólnego, łączników i opraw oświetleniowych - doprowadzić do nowoprojektowanych łazienek.

Projektowane kable do agregatu prądotwórczego zgodnie ze schematem projektowanej tablicy rozdzielczej - TG1

Istniejąca tablica główna wraz z układem pomiarowym.
Tablica rozdzielcza parteru - TG

Projektowana tablica rozdzielcza TG1 wraz z układem SZR.

W łazienkach przeznaczonych do demontażu należy zdemontować wszystkie gniazda elektryczne 230V oraz oprawy oświetleniowe. Wszystkie przewody zasilające na czas trwania prac remontowych należy zabezpieczyć i zaizolować. Przewody zasilające gniazda podgrzewaczy nadumywalkowych, gniazd przeznaczenia ogólnego, łączników i opraw oświetleniowych - doprowadzić do nowoprojektowanych łazienek.

Nowa lokalizacja gniazd ogólnego przeznaczenia zasilić z istniejących obwodów.

Nowa lokalizacja gniazda zasilającego podgrzewacz nad umywalkowy zasilić z istniejącego obwodu.

LEGENDA:

1	Oprawa oswietleniowa LED 48W PLX 4000K IP20 moc 53W, strumień swietlny (Oprawa): 4500 lm
2	Oprawa oswietleniowa LED 48W PLX 4000K IP20 moc 48W, strumień swietlny (Oprawa):3750 lm
3	Oprawa oswietleniowa LED 18W PLX 4000K IP54 moc 23W, strumień swietlny (Oprawa):1400 lm
4	Oprawa oswietleniowa LED 24W PLX 4000K IP54 moc 29.9W, strumień swietlny (Oprawa):1850 lm
5	Oprawa oswietleniowa LED 48W PRM 4000K IP20 moc 52.9W, strumień swietlny (Oprawa):5200 lm
	Gniazdo hermetyczne 230V IP44
	Gniazdo pojedyncze 230V IP20
	Lacznik pojedynczy 230V IP44
Wp.poz.	Wylacznik przeciwpozarowy IP55
EW1	Oprawa ewakuacyjna 1h-kierunkowa LED 16x0.1W, IP20 np. EMAX Alu LED AT 1h prod. Amatech
EW2	Oprawa awaryjna 1h-LED 4x1W, IP65 przeznaczona do niskich temp. np. Alfa3 LED AT 1h, IP65 prod. Amatech
AW1	Oprawa awaryjna 1h-okragla LED 3x1W, IP20, np. Discret 3N 3LED AT 1h, IP20 prod. Amatech
AW2	Oprawa awaryjna 1h-okragla LED 4x1W, IP20, np. Discret 4N 4LED AT 1h, IP20 prod. Amatech

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE	**inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7**					
INWESTOR	GMINA JEDLIŃSK UL.WARECKA 19,26-660 JEDLIŃSK						
OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEDLIŃSKU						
ADRES BUDOWY	26-660 JEDLIŃSK, UL. WARECKA 19, DZ.NR 1152						
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER						
BRANŻA PROJEKTU	ELEKTRYCZNA	DATA WYKONANIA	12.2015	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	E1

AUTOR PROJEKTU		
PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. Karol Jańczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci , inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr uprawnień. WKP/0167/POOE/12		